

## Notice TELECOPIEUSE-PRO-4T

### Compatible tous les codes fixes 433/868 Mhz et Rolling Code

Notice complète : [www.telecopieuse.fr](http://www.telecopieuse.fr)

*Pour la phase de copie, éloignez vous des parasites radios générés par téléphone sans fils, gsm, ordinateur, moteur électrique, néon..*



PROSS. Copyright.2015



QRC Notice complète

- 1° La PRO-4T est compatible par copie directe avec toutes les télécommandes à codage simple et certaines Rolling Code entre 280, 433 et 868 Mhz AM/FM.
- 2° Des procédures spécifiques permettent la compatibilité avec des télécommandes plus complexes
- 3° Une manipulation permet de générer des codes compatibles Rolling codes 433/868 Mhz AM/FM et d'obtenir un produit identique à une télécommande Rolling Code neuve, qu'il faut ensuite enregistrer sur le récepteur de l'installation en suivant la notice d'enregistrement d'une télécommande originale.

### Procédure de copie pour :

#### Toutes les télécommandes à code simple 280 / 433 / 868 Mhz

#### Les Télécommandes Rolling code selon le tableau suivante.

*Éloignez vous des parasites radios générés par téléphone sans fils, gsm, ordinateur, moteur électrique, néon..*

ATTENTION : La télécommande originale doit être en bon état et être équipée d'une pile neuve

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	
Tenir enfoncé 3 secondes mini <b>les touches 1 et 3</b>	Le LED clignote vert rapide. Relâcher les touches	Choisir, enfoncer puis relâcher la touche de la PRO-4T qui va enregistrer les informations de la télécommande originale. La LED devient orange		Positionner la PRO-4T et la télécommande originale selon le dessin ci-contre. <b>Tenir enfoncé la touche de la télécommande originale à copier.</b>
				la procédure prend entre 3 et 8 secondes. La LED de la PRO-4T, s'allume vert puis : - Clignote lentement 3 fois = Code fixe. - Clignotements rapides puis 6 lents = Rolling code. - Clignote lentement 6 fois = Rolling code non compatible, mais enregistrable comme un code fixe Relâcher la touche de la télécommande originale.
		Exemple touche 3		

## 5 Finalisation :

### Si la télécommande originale est à code simple :

La touche choisie et enregistrée au point « 3 » fonctionne immédiatement avec le récepteur radio

### Si la télécommande originale est à code type « Rolling code » :

La touche choisie et enregistrée au point « 3 » à maintenant les mêmes caractéristiques qu'une télécommande Rolling Code ORIGINALE NEUVE, que l'on doit faire reconnaître sur le récepteur selon la notice du fabricant ou en utilisant la Procédure d'enregistrement à distance, décrite page suivante.

Notices spécifiques et complémentaires en téléchargement sur le site : [www.telecopieuse.fr](http://www.telecopieuse.fr)

- [Procédure spécifique pour CARDIN S449® : notice en téléchargement ici :](#)
- [Procédure spécifique pour BFT®MITTO, BRCB : notice en téléchargement ici :](#)
- [Procédure spécifique pour FAAC® : notice en téléchargement ici :](#)  
[Notice complète télécopieuse PRO-4T \(9 pages\) : notice en téléchargement ici :](#)

**Conseil :** La PRO-4T n'est qu'un produit compatible, conserver toujours une télécommande originale en état de marche.

## Notice TELECOPIEUSE-PRO

Compatible tous les codes fixes 433/868 Mhz et Rolling Code

Notice complète : [www.telecopieuse.fr](http://www.telecopieuse.fr)

Pour la phase de copie, éloignez vous des parasites radios générés par téléphone sans fils, gsm, ordinateur, moteur électrique, néon..



PROSS. Copyright.2015



QRC Notice complète

### Tableau des télécommandes Rolling code de type A

<b>APRIMATIC TX, TR</b> noire ou jaune	<b>BENINCA T2WV</b> touches grises	<b>BENINCA TOGO WV</b>	<b>BENINCA CUPIDO</b>	<b>APPROVAL 434</b> <b>ALLMATIC BRO</b>
		 Code = 4 impulsions		
<b>DEA GOLD R4</b> 1 touche grise, 3 jaunes	<b>DEA TR MIO</b> marquage DEA sur fond gris	<b>FADINI JUBI/ JUBI SMALL</b>	<b>GIBIDI</b>	<b>MHOUSE TX4</b>
<b>MHOUSE GTX4</b>	<b>MOOVO MT4</b>	<b>SEAV</b>	<b>ADYX/GENIUS/ CASALI</b>	<b>NORMSTAHL/ CROWFORD</b>

Après la procédure de copie décrite page précédente, La PRO-4T à maintenant les mêmes caractéristiques qu'une télécommande Rolling Code ORIGINALE NEUVE, que l'on doit faire reconnaître sur le récepteur selon la notice du fabricant ou en utilisant la Procédure d'enregistrement à distance, ci dessous

Procédure d'enregistrement à distance :

Se placer à 3-4 mètres du portail (ou du récepteur radio)

Tenir enfoncé les touches 2 et 4 de la PRO-4T. Le LED devient rouge. Relâcher les touches

Enfoncer brièvement la touche à mémoriser. Le LED de la PRO-4T se met à clignoter rapidement vert.

Attendre l'extinction du LED de la PRO-4T ( entre 10 et 20 secondes)

Attendre encore 10 secondes. Tester votre télécommande PRO-4T



Si cette procédure ne fonctionne pas, suivre la notice du fabricant en considérant la PRO-4T comme une télécommande originale

### Manipulation pour la création d'un code compatibles Rolling code :

Cette procédure permet de générer un code compatible Rolling code sans disposer d'une télécommande originale. Ce code s'enregistre ensuite sur le récepteur, en suivant la procédure comme pour une télécommande originale.

1° Tenir enfoncé 3 secondes les touches 2 et 3 de la PRO-4T jusqu'à ce que le LED clignote vert rapidement. Relâcher les touches.

2° Choisir une touche et appuyer N° fois selon le tableau ci-dessous

Le LED clignote vert 3 fois lentement puis rapidement, confirmant la création du code.

Cette touche de la PRO-4T est maintenant compatible et peut être enregistrée sur le récepteur en suivant la procédure d'une télécommande BFT® originale.

#### Tableau des Rolling codes compatible PRO-4T

<b>BFT</b>	N1	<b>FADINI</b>	N7	<b>MHOUSE</b>	N13	<b>CARDIN</b>	N19
<b>NICE Smilo</b>	N2	<b>FAAC RC</b>	N8	<b>SEAV 433</b>	N14	<b>DITEC</b>	N20
<b>APRIMATIC</b>	N3	<b>1 SOMMER434</b>	N9	<b>SEAV 868</b>	N15	<b>PRASTEL</b>	N21
<b>BENINCA</b>	N4	<b>2 SOMMER434</b>	N10	<b>ACM</b>	N16	<b>GENIUS/CASALI</b>	N22
<b>DEA</b>	N5	<b>1 SOMMER868</b>	N11	<b>GENIUS/ADYX</b>	N17	<b>Normstahl/Crawford</b>	N23
<b>GiBiDi</b>	N6	<b>2 SOMMER868</b>	N12	////////////////////	N18		

Conseil : La PRO-4T n'est qu'un produit compatible, conserver toujours une télécommande originale en état de marche.

Toutes les notices complètes : [www.telecopieuse.fr](http://www.telecopieuse.fr)