

NOTICE : TCP3 FONCTION COPIE.


La télécommande TCP3 est capable de copier le signal radio de certaines télécommandes en 433 Mhz

Attention:

La pile de l'ancienne télécommande doit être en bon état pour réussir l'enregistrement.

Il faut parfois faire bouger l'ancienne télécommande autour de la TCP3 (dessus, dessous, en haut, en bas..) pour trouver position idéal d'enregistrement du signal.

Enregistrement d'un code sur la grosse touche ovale de la télécommande TCP3.

<p>1° Appuyer et maintenir enfoncé les 2 touches de la TCP3. les voyants vert et rouge clignotent pendant 5/6 secondes, puis s'éteignent.</p>	
<p>2° Avant que le voyant rouge de la TCP3 clignote (dans les 4 secondes), relâcher la petite touche, MAIS GARDER APPUYER (sans jamais la relâcher) la touche ovale sur laquelle vous allez enregistrer le premier code de l'ancienne télécommande.</p>	
<p>3° Dès que le voyant rouge de la TCP3 se rallume, rapprochez (toucher) votre ancienne télécommande et la TCP3. Appuyer sur la touche de votre ancienne télécommande.</p> <p>4° Le voyant vert de la TCP3 s'allume, signifiant la réussite de la copie.</p>	
<p>5° Relâcher toutes les touches. Tester la TCP3 en appuyant sur la touche ovale.</p>	

Assistance conseil portail automatique : tel 0899 158 148 (1.35€/appel – 0.34€/minute)

Enregistrement d'un code sur la petite touche de la télécommande TCP3.

Répéter l'opération, mais au point 2, GARDER APPUYER la petite touche.